

1. 개요

기본 관리자 계정 외에 사용자 계정을 추가할 수 있습니다.

사용자 계정을 추가할 때 권한을 설정하거나 추후 권한을 변경하여 카메라 접근 및 제어 권한을 설정할 수 있습니다.

Admin 메뉴의 “시스템” - “사용자” 항목에서 계정을 추가하거나 변경 또는 삭제 할 수 있습니다.

2. 사용자 계정과 권한

사용자 (추가)

추가
 변경
 삭제

사용자 아이디		
권한	사용자 ▾	
암호	사용자	
암호 확인	매니저	
이름	관리자	

주의 사용자 아이디는 영문자 23 자 이내 여야하며 비밀번호는 영숫자 또는 특수 문자 여야합니다
 특수문자 = -. ! @ # \$ % ^ & * + = |

계정 권한의 종류

- 사용자**
 영상 보기 권한만 가능한 계정입니다. (TTA 제품에서는 움직여라고 표시됩니다.)
 PTZ 제어가 불가능하며, Admin 메뉴 진입도 불가능합니다.
- 매니저**
 위 사용자 계정의 영상 보기 권한에 추가로 PTZ 제어가 가능한 계정입니다.
 Admin 메뉴 진입은 불가능합니다.
- 관리자**
 위 매니저 권한은 물론이거니와 카메라의 모든 기능에 접근할 수 있는 권한이 있습니다.

3. 사용자 계정 추가

사용자 (추가)

추가
 변경
 삭제

사용자 아이디	new_user	
권한	사용자 ▾	
암호	•••••	
암호 확인	•••••	
이름	새 사용자	

3. 사용자 계정 추가 (이어서)

1. 사용하고자 하는 아이디를 입력합니다.
2. 사용자, 매니저, 관리자 권한 중 하나를 선택합니다.
3. 계정에 사용될 암호를 입력합니다. (TTA 제품은 영문, 숫자, 특수문자 조합으로 9자리 이상이어야 합니다)
4. 암호 확인 칸에 동일한 암호를 한 번 더 입력합니다.
5. 이름을 입력합니다.
6. 적용 버튼을 누르면 계정이 추가됩니다.

4. 사용자 계정 변경

사용자 (수정)

추가
 변경
 삭제

사용자 아이디	new_user ▼
권한	사용자 ▼
암호	<input type="text"/>
암호 확인	<input type="text"/>
이름	새 사용자

1. 사용하고자 하는 아이디를 선택합니다. (아이디 변경은 불가능합니다)
2. 사용자, 매니저, 관리자 권한 중 하나를 선택합니다.
3. 계정에 사용될 암호를 입력합니다. (TTA 제품은 영문, 숫자, 특수문자 조합으로 9자리 이상이어야 합니다)
4. 암호 확인 칸에 동일한 암호를 한 번 더 입력합니다.
5. 이름을 변경합니다.
6. 적용 버튼을 누르면 계정 정보가 변경됩니다.

5. 사용자 계정 삭제

사용자 (삭제)

추가
 변경
 삭제

사용자ID (그룹ID)

new_user

1. 삭제하고자 하는 아이디를 선택합니다.
2. 삭제 버튼을 누르면 계정이 삭제됩니다.